

Segédlet igénybejelentés benyújtásához

MVM Démász Áramhálózati Kft.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az MVM Démász Áramhálózati Kft. területén hogyan történik az igénybejelentő lap kitöltése, illetve az igénybejelentés beküldése.

1 Az igénybejelentő lap kitöltése

Az alábbiakban végigmegyünk az igénybejelentő lap egyes pontjain.

1.1 *A rendszerhasználó adatai*

I. Rendszerhasználó vagy a képviselőjében eljáró adatai			
Ügyfél neve/cégnév:			
Ügyfél címe/székhelye:	Ir.sz.:	Város:	
Utca, házsám:	Emelet, ajtó:		
Anyja neve/cégjegyzékszám:	Születési ideje:		
Születési helye/Adószáma:	E-mail:		
Telefonszám:			
Az igénybejelentés benyújtója:	Rendszerhasználó <input type="checkbox"/>	A Rendszerhasználó képviselőjében eljáró <input type="checkbox"/>	

A kitöltés a szerződött felhasználó adataival történik értelem szerűen. A felhasználó a számla 1. oldalán a jobb oldali bekeretezett részben fel van tüntetve. A felhasználó személyétől függően a magánszemélyes vagy a jogi személyes adatokat kell kitölteni.

Amennyiben a felhasználó magának adja be az igényt, úgy az igénybejelentés benyújtójánál a rendszerhasználót kell bejelölni.

1.2 *Az igény adatai*

Példa kitöltés:

II. Igény adatai								
Kiserőmű típusa:	Nap: <input checked="" type="checkbox"/>	Szél: <input type="checkbox"/>	Biogáz: <input type="checkbox"/>	Egyéb:	Teljesítménye:	4,92 kW		
Inverter / Generátor pontos típusa:	1 db SAJ H2-5K-T2				Teljesítmény:	5 kW		
Inverter / Generátor pontos típusa:	<input type="checkbox"/> db							
Inverter / Generátor pontos típusa:	<input type="checkbox"/> db							
A kiserőműhöz energiatároló is felszerelésre kerül:			Igen <input checked="" type="checkbox"/>		Nem <input type="checkbox"/>			
Energiatároló teljesítménye:			6,14		kW			
Energiatároló kapacitása:			10		kWh			
A kiserőmű csatlakozásának módja:			1 fázis <input type="checkbox"/>	2 fázis <input type="checkbox"/>	3 fázis <input checked="" type="checkbox"/>			
A kiserőmű elhelyezésére szolgáló ingatlan helyrajzi száma, amennyiben nem egyezik meg a felhasználási hely helyrajzi számával:								
Felhasználási hely azonosítója/megnevezése:			040 1234567					
Mindennapszaki mérő gyári száma			9900000000					
Felhasználási hely címe:			9999 Város, Valamilyen utca 10.					
Felhasználási hely helyrajzi száma:			123/45					
Kiserőműves igénybejelentéskor az üzemszünet esetén a telephely által igényelt teljesítmény:			48	A	11,04	kVA	11,04	kW
			16	A	16	A	16	A

Az „Inverter / Generátor pontos típusánál” a darabszám után a gyártót és a típust kell beírni (ahogy az engedélyes listán szerepel). A példában ez egy SAJ H2-5K-T2 inverter.

Teljesítmény. A felső sorban a napelemek összteljesítményét kell megadni (pl. 12 db 410 W-os panel esetén $12 \cdot 410 / 1000 = 4,92$ kW-ot kell megadni. Alatta az inverter névleges kimeneti teljesítményét kell megadni (pl. SAJ H2-5K-T2 inverter esetén 5 kW).

Az energiatároló (akkumulátor) a fenti példában egy SAJ B2-10.0-HV1 típusú akkumulátor, melynek névleges teljesítménye 6,14 kW, névleges kapacitása pedig 10 kWh.

A csatlakozási módot a tervezett inverter fázisszáma határozza meg. 2,5 kVA-es inverter teljesítményig egy fázisú lesz az inverter, fölötte három fázisú.

Felhasználási hely azonosító. A számla legvégén található 040... kezdetű 10 jegyű azonosító.

A mindennapszaki mérő gyári száma megtalálható a számlarészletezőn, a táblázatos rész bal felső sarkában, illetve a mérőóra vonalkódja alatt is leolvasható.

A felhasználási hely címe és helyrajzi száma értelemszerűen töltendő.

Az igénybejelentéskor igényelt teljesítményhez a mindennapszaki mérőhöz tartozó rendelkezésre álló teljesítményt kell megadni fázisonként Amperben az alsó sorban. A mérőóra alatti leplombált kismegszakítókról leolvasható, vagy a hálózathasználati- és/vagy hálózat-csatlakozási szerződésben is megtalálható. A felső sorban ezt összegezni kell és átszámolni kVA-be és kW-ba (az összegzett Ampert meg kell szorozni 230 V-tal).

A HMKE igénybejelentés beadásának pillanatában nem szükséges az inverternek megfelelő villanyóra teljesítménynek rendelkezésre állnia, de a 2. körben a csatlakozási dokumentációt már csak akkor tudjuk beadni, ha ez rendben van, fizikailag is felszerelték az új kismegszakítókat. Utóbbi esetben érdemes a bővítési folyamatot regisztrált villanyszerelő segítségével mielőbb elindítani.

Azt, hogy az inverter mekkora Amperértékű kismegszakítót igényel, a következőképpen számítható ki. Teljesítmény Wattban megadva, osztva 230 V-tal, osztva az inverter fázisszámával. A példa szerinti három fázisú 5 kW-os inverter esetén ez így néz ki: $5000 / 230 / 3 = 7,25$ A mindhárom fázisra. A lehetséges kismegszakító értékek: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 A. Vagyis a példa szerinti inverternek már egy 3x10 A teljesítményű villanyóra is megfelel. Ugyanez mondjuk egy 15 kW-os inverter esetén: $15000 / 230 / 3 = 21,74$ A -> 3x25 A-es villanyórára van szükség.



1.3 A további mezők kitöltése

III. Amennyiben a fogyasztási helyen már van üzemelő kiserőmű			
Típusa:		Meglévő teljesítménye:	kW
A meglévő inverter/generátor:	lecserélésre kerül <input type="checkbox"/>	megmarad	<input type="checkbox"/>
IV. Nyilatkozat a megtermelt többlet energiáról			
A megtermelt, saját fogyasztással csökkentet többlet energia a közcélú hálózatba kerül betáplálásra			<input checked="" type="checkbox"/>
A megtermelt többlet energia a saját célra kerül felhasználásra, a közcélú hálózatba nem lesz betáplálás			<input type="checkbox"/>
V. Csatolandó dokumentumok			
Ingatlan tulajdoni lapja:			<input checked="" type="checkbox"/>
Kiserőmű telepítési helyét bemutató, 1:5.000-1:20.000 közötti léptékű átnézeti térkép			<input checked="" type="checkbox"/>
Az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a kiserőmű létesítéséhez			<input checked="" type="checkbox"/>
Az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a Beruházó a kiserőmű létesítésének érdekében az ingatlan tulajdonosának nevében eljárjon			<input checked="" type="checkbox"/>
A beruházó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy az Igénybejelentő a kiserőmű létesítésének érdekében nevében eljárjon.			<input checked="" type="checkbox"/>

Amennyiben a felhasználási helyen már üzemel napelemes rendszer, úgy a III. pontban meg kell adni a meglévő inverter pontos típusát és teljesítményét, valamint meg kell jelölni, hogy a meglévő inverter leszerelésre kerül vagy megmarad.

A IV. és V. pontban a fenti jelöléseket javasoljuk alkalmazni, és a később részletezendő csatolandó dokumentumokat csatolni.

A VI. pont kiserőművekre vonatkozik, nem kell kitölteni.

A megjegyzés és mellékletek felsorolása pontot pl. az alábbiak alapján is lehet tölteni a megfelelő adatok átírásával:

<p>VI. Megjegyzés</p> <p>Az igénybejelentőre adott postai választ a Tiszta Energiák Kft. részére, a 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. címre kérem szépen küldeni, az elektronikusan küldött választ pedig a hcs@tiszaenergiak.hu e-mail címre! Köszönöm!</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>VII. Mellékletek felsorolása</p> <p>Meghatalmazás, térképmásolat, tulajdoni lap, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat (szükség szerint), mérőhelyi fotó. Továbbá, jogi személy rendszerhasználó esetén cégkivonat/törzskönyv/egyéb működést igazoló okirat és aláírási címpéldány.</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

A nyomtatványt keltezni és aláírni, és az alábbiak szerint beküldhető.

2 Az igénybejelentés összeállítása és beküldése

A fentiek szerint kitöltött és aláírt igénybejelentő lap mellé az alábbiakat javasoljuk csatolni:

- Kitöltött és aláírt meghatalmazás, ha az igénybejelentést nem maga a felhasználó küldi be, hanem megbízottja.



- Földhivatali térképmásolat vagy e-közmű térkép, 1 évnél nem régebbi.
- Tulajdoni lap, 30 napnál nem régebbi.
- Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat(ok) minden, a tulajdoni lapon feltüntetett tulajdonostól, aki nem a rendszerhasználó.
- Mérőhelyi fotó(k), a következők szerint. Átfogó fotó a mérőhelyről, látszódjon a mérőhely általános állapota. A mindennapszaki mérő gyári száma leolvasható legyen. A mindennapszaki mérőhöz tartozó leplombált kismegszakítók látszódjanak.
- Aláírási címpéldány a cégképviselőre jogosult aláíró részéről (csak jogi személy felhasználó esetén).
- Működést igazoló okmány, pl. cégkivonat, törzskönyv stb. (csak jogi személy felhasználó esetén).

Fentieket a hmke_igeny@mvmdemeszhalozat.hu e-mail címre egy pdf-be összefűzve kell küldeni.